

Schließfach (Erweiterung/Slave)

Dieses Schließfach dient der Erweiterung bereits bestehender Automaten. Sie ist optimal für sämtliche Produkte wie z.B. Blumen, Secret Packs o.ä.

Artikelnummer	UD10433
Gewicht	125kg
Länge	1080mm
Breite	320mm
Höhe	1930mm



Produktbeschreibung

Schließfach-Erweiterung (SLAVE)

Erweitern Sie Ihr Vending-Angebot flexibel mit unseren Slave-Schließfachmodulen. Ideal für Produkte, die nicht in Spiralautomaten passen oder keine Kühlung benötigen.

Modellreihe: ZK-Serie (S19 bis S80)

Tiefe: ca. 32 cm pro Fach

System: Slave (Benötigt Master)

Kühlung: Nein (Ungekühlt)

INFO: Die Kapazität und Fächeraufteilung variiert je nach gewähltem Modell (S19 - S80).

Wichtiger Hinweis zur Konfiguration

Dies ist ein **SLAVE-Modul**. Für den Betrieb ist ein Master-Automat (mit Steuereinheit und Zahlungssystem) zwingend erforderlich.

Die Module eignen sich perfekt für voluminöse Artikel, Pakete oder empfindliche Ware.

Modelle

Modell S19 (19 Fächer)

Oben (2x): 340mm (B) x 510mm (H)

Mitte (3x): 340mm (B) x 250mm (H)

Unten (14x): 227mm (B) x 311.5mm (H)

Maße: 1931.8mm (H) x 1080mm (B) x 321.2mm (T)

Modell S27 (27 Fächer)

Oben (2x): 311mm (B) x 393mm (H)

Unten (25x): 228mm (B) x 194mm (H)

Maße: 1931.8mm (H) x 1080mm (B) x 311mm (T)

Modell S40 (40 Fächer)

Alle Fächer: 240mm (B) x 160mm (H)

Maße: 1933mm (H) x 1080mm (B) x 320mm (T)

Modell S64 (64 Fächer)

Alle Fächer: 212mm (B) x 122mm (H)

Maße: 1931.8mm (H) x 1080mm (B) x 321.2mm (T)

Modell S80 (80 Fächer)

Alle Fächer: 117.7mm (B) x 160mm (H)

Maße: 1933mm (H) x 1080mm (B) x 320mm (T)

Gewicht je Modell

19 Fächer ca. 100 kg

27 Fächer ca. 100 kg

40 Fächer ca. 100 kg

64 Fächer ca. 100 kg

80 Fächer ca. 100 kg

Stromversorgung

Spannung: 110V / 220V | 50/60 Hz

Verbrauch: Minimal (Keine Kühlung)

Betriebsart: Standby ohne Kühlung

Temperatur: -10 °C bis +40 °C

Haben Sie Fragen?

Gerne beraten wir Sie zur optimalen Konfiguration Ihrer Schließfachanlage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

Jetzt anfragen

Weitere Bilder

